



## Technisches Datenblatt

### Egardia Innensirene

Die Egardia Innensirene gibt im Alarmfall einen sehr lauten Signalton (95dB) ab. Darüber hinaus kann sie so eingestellt werden, dass Sie die Signaltöne der Verzögerungszeit und des Ein- und Ausschaltens wiedergibt. Die Sirene kann überall im Haus in eine Steckdose gesteckt werden. Zusätzlich verfügt sie über eine Notstromversorgung.



### Lieferumfang

- 1 Innensirene

### Technischen Spezifikationen

<b>Produkttyp</b>	Egardia Innensirene (SIR-25)
<b>Sirene Lautstärke</b>	95 dB gemessen ab 1 Meter
<b>Spannungsversorgung</b>	90-230V AC
<b>Notstromversorgung</b>	Bis zu 12 Stunden
<b>Funkfrequenz</b>	868 MHz RF
<b>Funkverschlüsselung</b>	√
<b>Funkreichweite</b>	Bis zu 200 Meter im offenen Gelände und circa 30 Meter im Haus.
<b>Alarmdauer</b>	3 Minuten
<b>Warnung während Verzögerungszeit</b>	Ja (kann deaktiviert werden)
<b>Sabotageschutz</b>	Ja, mit Egardia Sicherheitsdienst (Erkennung Fremdstörung und Verbindungskontrolle der Melder); nein, mit Basisdienst
<b>Abmessungen (L x B x H) in Millimeter</b>	95 X 63 X 83
<b>Gewicht in Gramm</b>	130
<b>Zulässige Umgebungstemperatur</b>	-10°C bis +45°C)
<b>EAN-Code</b>	8718347930455