

Bosch Smart Home

Zwischenstecker kompakt



Anwendungsnutzen

- Macht herkömmliche Elektrogeräte smart und integriert sie in das Bosch Smart Home System
- Energiemessung: Der eingebaute, hochpräzise Energiemesser misst kontinuierlich den Stromverbrauch der angeschlossenen Geräte
- Einfache Bedienung: Der Stecker kann per App oder manuell über die leicht zugängliche Schaltfläche bedient werden
- Kompaktes Design: blockiert keine umliegenden Steckdosen
- Automationen: Zwischenstecker kann als Aktion und als Auslöser in Automationen für andere Smart-Home-Geräte verwendet werden
- Sprachsteuerung per Alexa, Google Assistant und Apple Homekit möglich

Technische Daten

- Stromverbrauch 16 A
- Versorgungsspannung 230V / 50 Hz
- Funkfrequenz 2,4 GHz
- Funk-Freifeldreichweite ≤ 100 m
- Schaltleistung, max. 3.680 W
- Belastungstyp Ohmsche Last $\cos\phi \geq 0,95$
- Schaltzyklen (erwartete Lebensdauer) 40.000 (bei 16 A ohmscher Last)
- Schutzklasse IP 20
- Umgebungstemperatur -10 °C ... $+35$ °C
- Max. Übertragungskapazität 10 dBm
- Stoßspannungsfestigkeit 2500 V
- Schutzklasse I



- Lieferumfang:
1 Zwischenstecker Kompakt, 1 Kurzanleitung

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
Bosch Smart Home Zwischenstecker kompakt	8750001300	4062321299019